

Brukerveiledning Varetelling med Datalogic Memor håndterminal



Support

E-post: kundesenter@bestvalue.no Sentralbord: 47 92 92 09 (support man-fre 08-16) Support utenom kontortid: 82 09 20 01 (26kr per min)



Hva gjør man med telleterminal og BxWebManager?

- 1. SJEKK at det ikke ligger noen tellinger inne på telleterminal før telling!
- 2. SJEKK at BxWebManager er tømt for tellinger til innkjøp!

← ·	→ C 🔒 https:/	//app.bxsoftwan ger <mark>G</mark> Ny ordr	e.no/bxwm/#m e på tørrvare	odule/stock	or 🎦 HP Color LaserJet M	03		
#	Home	Reload	New List 👻	Merge lists	Delete selected list	Send to ERP		
		4			+			
۲	Labels	Påse at	ase at det ikke ligger noen tellinger for INNKJØP her før telling					
8	Stock Count	lterns						
围	Picking monitor	Delete line						
246.2		Product	Product Na	me				
Ø	Stock Overview							

- 3. Start varetelling på samme måte som for innkjøp.
 - a. Her kan dere telle og «tømme» telleterminal mot BxWebManager i flere runder.
 - b. Når dere har talt HELE butikken, kan man trykke på knappen «Merge listst»

← → C	//app.bxsoftware.no/bxwm/#module/stock ger 💪 Ny ordre på tørrvare 👖 Microsoft Office Hor 🗋 HP Color LaserJet Mi 🔯
🖀 Home	Reload New List - Merge lists - Delete selected list Send to ERP
📡 Labels	New Device-1_254_20181218130835239 New Device-1_255_20181218130945645
👶 Stock Count	ltems
Picking monitor	Delete line

- 4. Under knappen «Merge lists» så kan dere
 - a. Navngi interim tellinger for «Varetelling»(1)
 - b. Velge ALLE tellinger som har tatt på telleterminal(2)
 - c. Avslutte med å trykke på knappen «Merge».

Me	erge Lists			×
Nam	varetelling	 1]	3 Merge
2 C	Name	Warehouse	Source	Reported
	New Device-1_254_2018	Standard	Imported	2018-12-18 13:08:35
☑	New Device-1_255_2018	Standard	Imported	2018-12-18 13:09:45

5. Ta gjerne en kontroll over varenavn som er talt i totaloversikten for tellefil navngitt varetelling.

Klikk deretter på knappen «Send to ERP»

← -	→ C	//app.bxsoftware	a.no/bxwm/#moo	dule/stock			
🚺 Ap	oper 💰 BxWebManag	ger G Ny ordro	e på tørrvare 🛛 🚺	Microsoft Office Hor	HP Color LaserJet MF	03	
*	Home	Reload	New List 🛛 👻	Merge lists	Delete selected list	Send to ERP	
		Varetelling				1	
۲	Labels	Name: Varetelli Source: Merge Received: 2018	ing d - Status: Counte 3-12-18 13:10:48	d			
&	Stock Count	Items					
Ъ	Picking monitor	Delete line					
		Product	Product Nam	ie			
Ø	Stock Overview	110836	Whitworths 1kg	Granulated Sugar			
		157572	Cadbury 95gm C	Chopped Fruit & Nut			
		157747	Napolina 500g B	ronze Die Fusilli			
		158470	Bisto 30% Extra	Free 170g Beef Gra	vy Granls		
		158855	Oxo 24pk Beef 0	Cubes			
		L					_

6. Huk av for varetellingsfil og trykk deretter på knappen «Send» for å sende tellefil til butikkdata.

Send to ERP			
Send lists to ER	Р		×
			Send
🕑 Name	Warehouse	Source	Reported
Varetelling	Standard	Merged	2018-12-18 13:10:48

Laste opp tellefilen til HIP:

Handel i Praksis (HiP) - [Produkter]		Gå inn i HIP212 –
Butikken AS Søk 0/0 Kasse Produkt:	Produkt Varelager Bev. Nytt produkt Ny kopi	
Produkter H.gruppe: 0		Obs! VIKTIG! Trykk på
Kun Produkter Merke: 0		«Sikkerhetskopi» og la
Administrasjon Size: Sesong: 0		den kjøre seg ferdig.
Egenskaper Merke / Leverandør Frg. / Str. Varenavn		Deretter: «Produkter» og
Timeavtale		Mattal (talling)
Regnskap		«Mottak/telling»
Utvidet meny Online brukerstette		Velg så «Telling»
BestValue Butkkátalpaningar	Strekkoder Apne:	Velg aktivitet !
Utskrift -A4	Lag pris-tag Antall	Varemottak
HP v.3.0.0-012 / 329 Srv: localhost Db : HIP v.3.0.0-912	Prisiste Kalkuler Hyllemrk Mottak/telling	

🚢 Telling						
	F5/Søk	Telling]		Oppdater	Enter, neste
]			Hent og
Max Fritid Alarm røyk Optisk Mini KD128	B Housegard 60	1087	7,00	×		legg vi data
Max Fritid Bag OUTWELL Wayfarer 65	Jet Black 3500	40	2,00	×		Th∆i Is ≣ural Is a Isla
Max Fritid Bag OUTWELL Stacks Expan	nd 350055		3,00	X		manunolut
Max Fritid Bag Dry-Pack medium EASY	CAMP 680046		1,00	X		IndSkill
Max Fritid Adapter HUNN 2-pol HANN C	EE17. Eurokoni	akt 4608450A	1,00	×		(11.) 44
Max Fritid Alarm gass AMS rød (Propar	n) 310/853		5,00	X		
Max Fritid Adapter BC Thule for Hymer	(for Thule G2 s	sykkelstativ	1,00	X		
Agip Bremsevæske 0,5L stk			4,00	X		
Autoglym Hi-tech flexi water blade			11,00	X		Cond
Oppheng klær Carado A461			1,00	X		Strokkodor
Dekk 215/75 R16 TL Nexen CP321 116	/1140		1,00	X		til
						Snapshot
						snapshot av listen legges automatisk i egen (txt) snapshot fil . C:\Backup\ <dato> _snapshot.txt</dato>
						Ta Snapshot Hent Snapshot Siste Snapshot
<					>	(10:52:02)
		Auto.Snapshot	-fil: C:\Backup\20141008	_105157_sr	apshot.txt 🛄	(11 rader)

Trykk på «Hent og legg til data fra håndholdt maskin» - dette kan ta litt tid om dere har mange produkter. Når listen er ferdig kan du sjekke at det ikke ligger noen artikler med mistenkelige mange «antall».

Hvis ALT er tellet, kan du gå videre til neste steg.

📕 Telling	
F5/Søk Telling	Oppdater Enter, neste
Max Fritid Alarm røyk Optisk Mini KD128 Housegard 601087	7,00 🗶 💦 legg til data
Max Fritid Bag OUT/VELL Wayfarer 65 Jet Black 350040	2,00 🗶 fra
Max Fritid Bag OUT/VELL Stacks Expand 350055	3,00 🗶 håndholdt
Max Fritid Bag Dry-Pack medium EASY CAMP 680046	1,00 🗶 maskin
Max Fritid Adapter HUNN 2-pol HANN CEE17. Eurokontakt 4608450A	1,00 🗶 (11)
Max Fritid Alarm gass AMS rød (Propan) 310/853	5,00 🗶
Max Fritid Adapter BC Thule for Hymer (for Thule G2 sykkelstativ	1,00 🗶
Agip Bremsevæske 0,5L stk	4,00 🗶
Autoglym Hi-tech flexi water blade	11,00 X
Oppheng klær Carado A461	1,00 X Strekkoder
Dekk 215/75 R16 TL Nexen CP321 116/1140	
OBS !! Disse pri *** Ny t 	oduktene anses nå som ferdig tellet !
Auto.Snapshot-	Ta Snapshot Hent Snapshot Siste Snapshot. (10:52:02) (11 rader)

Trykk så på «Oppdater»

(Om du lukker dettevinduet UTEN å oppdatere, vil du miste dataene)

-Trykk «JA» om du er sikker på at alt er riktig.

📙 Telling	
F5/Søk Telling Oppdat	er Enter, neste
Max Fritid Alarm rayk Optisk Mini KD128 Housegard 601087 7,00 X Max Fritid Bag OUTWELL Wayfarer 65 Jet Black 350040 2,00 X Max Fritid Bag OUTWELL Stacks Expand 350055 3,00 X Max Fritid Bag DUTWELL Stacks Expand 350055 3,00 X Max Fritid Bag Dry-Pack medium EASY CAMP 680046 1,00 X Max Fritid Adapter HUNN 2-pol HANN CEE17. Eurokontakt 4608450A 1,00 X Max Fritid Adapter BC Thule for Hymer (for Thule G2 sykkelstativ 6,00 X Agip Dremsvæske 0,5L stk 4,00 X Autoglym Hi-tech flexi water blade 11,00 X Oppheng klær Carado A461 1,00 X	Hent og legg til data fra håndholdt maskin (11) 11 Send Strekkoder til
	håndholdt Snapshot Automatisk Snapshot av listen legges automatisk i egen (bt) snapshot fil . C.\Backup\
R	<dato> _snapshot.txt Ta Snapshot Hent Snapshot</dato>
Auto.Snapshot-fil: C\Backup\20141008_105157_snapshot.bd [Siste Snapshot: (10:52:02)

Når den er ferdig med oppdatering, blir alle varelinjene GRØNNE.

Lukk denne siden nå.

Man må nå nullstille varelageret for varer som ikke er tellet.

📮 Handel i Praksis (Hi	P) - [Egenskaper og oppse	tt]	
Butikken AS Kasse	Skrivere	Sterke funksjoner	Gå inn på «Egenskaper» (passord skal butikksief ha.
Frodukter Kunder Salo	Bitmaps		hvis ikke kontakt Best Value
Administrasjon Egenskaper	HIP212		AS)
Sikkerhetskopi Timeavtale	Merkelapp artikkel	Nullstill varelager	«Sterke funksjoner» - Velg
Regnskap Utvidet meny	Dagsoppgjør	Tilleggende-telling	dato ved «Nullstill ikke tellet
	Oppsett Touch	Nullstill ikke tellet etter	etter»
Online brukerstøtte	Faktura / Bong		Cotober 2014
BestValue	Bankterminal		Se Ma Ti On To Fr Le 1 2 3 4
Butlikkdatalesninger	Sterke funksjoner		5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Utskrift -A4	Oppsett rapporter		26 27 28 29 30 31 OK tellet etter
HiP v.3.0.0-012 / 323 Srv: localhost Db : HIP v.3.0.0-012	Systemer	Lagre <u>Avbryt</u>	

Dato for «Nullstill ikke tellet etter» skal være dagen FØR man trykket «Oppdater» (man kan ha tellet over flere dager, men den dagen man har **Oppdatert** tellingen er Telledagen)

Sterke funksjoner	Meldinger som dukker opp:
Har du tatt Sikkerhetskopi? Har du tatt Sikkerhetskopi? Denne funksjonen vil nullstille varelager for alle varer som ikke er tellet etter angitt dato.	Har du tatt sikkerhetskopi? Om du har gjort det, trykker du JA hvis ikke må du ta en sikkerhetskopi først.
Ja Nei	
Sterke funksjoner	
Dette kan ta litt tid (ca 5 min.) Du vil etter en stund bli spurt om du virkelig vil oppdatere.	Trykk JA
Ja Nei	
Sterke funksjoner	Her kommer en status på hvor mange produkter
	som nullstilles. Trykk JA hvis det ser riktig ut.
Vil du nullstille varelageret for 733 produkter som ikke er tellet etter 13.10.2014?	Avhengig av hvor mange varer dere har i systemet, kan dette ta litt tid. Det er derfor lurt å gjøre dette
Ja Nei	når butikken ikke er åpen.
Når den er ferdig med nullstilling vil du få de	nne meldingen

Når den er ferdig med nullstilling vil du få denne meldingen



Lagerrapporter MÅ tas ut nå, FØR dere begynner å selge noe.

For at en vare skal ha lagerverdi, er det viktig at det er KOSTPRIS på produktet!

Lagerrapport 1 – Hele varelageret pr.vare (med eller uten lagerverdi)

Lagerrapport 2 – Pr. Hovedgruppe

Lagerrapport 3 – Pr. Merke

For å lagre disse på maskinen, kan man ta disse ut i PDF eller EXEL



Utskrift/lagre PDF:

Trykk «Utskrift-A4»

Velg PDF + ok

Da kan du lagre filen på maskinen og deretter skrive den ut eller sende den på mail hvis dere har behov.

Butikken AS		Kasse-salg	Provisjon	Salgsjournal	Gavekort	Ordre/Faktura
Kasse		Rapport: Lag	errapport 1		-	
Produkter						\frown
Kunder					(Lagre som
Salg		Bu	tikken As	S		
Administrasjon			arranno	- vrt		
Egenskaper		Lu	genappe			
Sikkerhe 🛄 L	agre som					×
Timeavta		0.1.1	-	0	A	En l
Regnska	rei: 🛌	Skrivebord		- 0	1 12 12 1	
Utvidet n	Bi	blioteker				Â.
	S)	/stemmappe				
	<u>э</u> ц					
	💽 🖏	/stemmappe				
Online h						
Comme D	5 m	aj				
Fina	avn:	1				agre
Best	no:	Excel5 with by	and one			what
Real Cold Street		COULD WILLING				

Lagre som exel:

Trykk «Lagre som»

Da kan du lagre filen på maskinen og deretter skrive den ut eller sende den på mail hvis dere har behov.

Om dere utførte en korrekt telling sist telling, kan dere nå ta ut «Svinnrapport», Velg fra dato til dato samme dag som telling har funnet sted. Når dere nå tar ut en svinnrapport etterpå, vil dere få frem faktisk svinn i perioden.

Om dere opplever at terminalen henger seg kan dere ta en «Restart» (Boot) på terminalen:

Boote barexterminal. Hold esc knapp inne samtidig som du trykker på on/off knappen. Da tar den en varmboot og kommer inn i programmet igjen. <u>Ingen data blir mistet.</u>

Kald boot hvis den henger helt. Styrepinne inn, esc + power. Ingen data blir mistet.

Evt. Problemer, ta kontakt med kundesenter på tlf: 47 92 92 09 Ringer dere etter kl. 16. eller i helgene, pass på å velg innvalg for VAKT.